KCP	Czytnik kontroli czasu pobytu dziecka w przedszkolu, np. PControl TSC103 z zasilaczem, Ethernet; z oprogramowaniem PRZEDSZKOLE 2.0
2K	Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, n/t



1. Istniejące gniazda i oprzewodowanie strukturalne (dla potrzeb Internernetu i telefonu) należy zdemontować.
2.Centrala telefoniczna i router internetowy nie podlega zakresowi opracowania (urządzenia istniejące pozostające w eksploatacji)
3. Całość okablowania teletechnicznego dla kamer, domofonu i instalacji strukturalnej należy układać na ścianie w listwie lub kanale kablowym PCV. Wielkość listwy (kanatu) opisana na rysunkach.
4. Dokładne lokalizacje gniazd 2xRJ45 oraz wysokość ich montażu w poszczególnych pomieszczeniach należy ustalić z inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.
5. Przejścia okablowania przez strop po zakończeniu robót należy uszczelnić do odporności pożarowej stropu.
6. Przyłącza telefoniczne:
Istniejące przyłącza telefoniczne należy przewiesić na haki płytowa SOT 14.1. Należy wykorzystać istniejące uchwyty odciągowe. Przyłącze do przedszkola należy obudować kanałem 40x60 koloru białego, odpornym na działanie promieni UV. Kanał kablowy należy zamontować w odległości min. 15cm od instalacji odgromowej.
7. Kamery CCTV montować do ściany/elewacji.

Wykonawca

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński
ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa rysunku

Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

Schemat instalacji strukturalnej.

Adres inwestycji:
05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13

Specjalność projektanta i sprawdzającego:			Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			11.2015r.
Projektant: mgr inż. Andrzej Lewiński	Nr upr.: MAZ/0426/POOE/11	Podpis:	Skala: -/-
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Lewiński	Nr upr.: St. 180/76	Podpis:	Nr rys.: TS3